





ENTERO RD-S 93010 B

28401 9310 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28401 9310 B
COULEUR OR 28401 9310 GC
BLANC 28401 9310 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.24
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	502lm // 7W // 77lm/W

Conditions
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Options
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

ENTERO RD-S 93010 B

28401 9310 B

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [28401_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B









☐

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

ENTERO RD-S 93010 B

28401 9310 B


les alimentations led			#
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	1->6(6) / 1->5(5)	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3->9(9) / 1->9(6)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 / 2->3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->4 / 2->4	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->4 / 2->4	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1->4 / 1->4 / 1->4	☐

ENTERO RD-S 93010 B
28401 9310 B




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2 ☐




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3 ☐




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

4->4 ☐




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->3 / 1->3 / 1->3 ☐



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->3 ☐



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3 ☐

modifier les dispositifs de lumière




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

ENTERO RD-S 93010 B

28401 9310 B

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2



Notes: