





NIME TRIMLESS 930 PRIM

26411 9300 PRIM

DISPONIBLE EN
APPRET 26411 9300 PRIM



Voir sur le site Web

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	150
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	814lm // 10,7W // 76lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	382lm // 12W // 31lm/W

Conditions

MOUNTING KIT NIME O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [26411_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME TRIMLESS 930 PRIM
26411 9300 PRIM

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling		MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Plasterboard		MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Stucanet		MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Concrete + plaster		MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Lintel + plaster		MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster		MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required


NIME TRIMLESS 930 PRIM

26411 9300 PRIM

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led


#



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4) / 1->5 (3)

☐


300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2) / 1->3(1)

☐


300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


3->9(9) / 1->9(6) / 1->6(4)

☐


300 90 110

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8


2->2

☐


300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


2->4(3) / 3(2) / 3(2) / 2(1) / 1(1)

☐


300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)

☐


21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER


2->3 / 2->3 / 1->3

☐


21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->4 / 2->4 / 1->4

☐









21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->4 / 2->4 / 1->4


☐

NIME TRIMLESS 930 PRIM
26411 9300 PRIM

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1->4 / 1->4 / 1->4 / 1->3	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 / 2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	4->4 / 3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->3 / 1->3 / 1->3 / 1->2 / 1->1	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1->3	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1->3	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1->3	☐

NIME TRIMLESS 930 PRIM
26411 9300 PRIM

kit de montage



26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.



Notes: